

Especificaciones técnicas

Cumplimiento de normas	EN 50131 (Grade 2)	Compatibilidad	Paneles de control todos los hubs de Ajax Repetidores de señal todos los repetidores Ajax
Tipos de eventos	Intrusión Incendio Ayuda médica Gas Botón de pánico Mal funcionamiento Fuga Personalizado Ajustado por el PRO o por un usuario con derechos de administrador. El tipo de evento se indica cuando Button Jeweller está en modo Pánico	Modos de funcionamiento	1. Botón de pánico 2. Control de los dispositivos de automatización 3. Silenciar alarmas de detectores de incendios interconectados Ajustado por el PRO o por un usuario con derechos de administrador
Comunicación con panel de control o repetidor	 Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 866,0-866,5 MHz 868,0-868,6 MHz 868,7-869,2 MHz 905,0-926,5 MHz 915,85-926,5 MHz 921,0-922,0 MHz Según la región de venta Potencia radiada aparente (PRA) máxima hasta 20 mW Alcance de la señal de radio hasta 1,300 m Entre el hub o el repetidor y Button	Protección contra la pulsación accidental	Pulsación doble o larga Ajustado por el PRO o por un usuario con derechos de administrador. La protección se puede activar si Button Jeweller está en modo Pánico

Comunicación con panel de control o repetidor	Protección contra falsificación autenticación de dispositivos		
Alimentación	1 batería CR2032	Parámetros de funcionamiento	Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C Humedad de operación hasta 75 % Clasificación de protección IP55
Carcasa	Color blanco, negro Dimensiones 47 x 35 x 13 mm Peso 16 g	Contenido	Button Jeweller 1 batería CR2032 preinstalada Cinta adhesiva de doble cara Guía rápida