

ESPECIFICACIONES

Comunicación con el panel de control	Jeweller tecnología de comunicación Bandas de frecuencia 866,0 - 866,5 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7 - 869,2 MHz 905,0 - 926,5 MHz 915,85 - 926,5 MHz 921,0 - 922,0 MHz Depende de la región de venta Potencia radiada aparente {PRA) máxima ≤525mW Alcance de comunicación hasta 1000 m en línea de visión Intervalo de sondeo 12-300 s Establecido por el administrador en la aplicación	Compatibilidad	Hubs todos los hubs de Ajax Repetidores de señal todos los extensores de señal de radio Ajax
--------------------------------------	---	----------------	---

Potencia	Fuente de alimentación principal 230 V,v, 50 Hz Máxima corriente de carga 11 A (continua) 13 A (menos de 5 seg) Potencia de salida hasta 2,5 kW	Características	Indicador de carga Ajustable (marco LEO, 7 colores) Control del consumo de energía Parámetros de energía disponibles en la app corriente, tensión, potencia y consumo de energía
Protección	Umbral de protección de tensión menos de 184 V,v más de 253 V_v Umbral de protección de la temperatura +85°C	1 nstalación	Temperatura de funcionamiento de 0°C a +40°C Humedad de funcionamiento hasta 75% Protección de ingreso IP20
Carcasa	Color blanco, negro Dimensiones generales 65,5 x 45 x 45 mm Con enchufe Peso 58 g	Equipo completo	Socket (type F) Guía rápida