

# ELECTRIFICADOR DE CERCO ELÉCTRICO HR-8000 PLUS



Características del Energizador	HR8000PLUS
Energía de electrificación	Mín. 850 mJ – Máx. 1,2 J
Salida de alto voltaje	Mín. 12 KV – Máx. 15 KV
Consumo de energía	Mín. 6.6 W – Máx. 9.1 W
Alcance de electrificación	10000 m
Alimentación de red	110 ó 220 VAC - 60 Hz
Batería de respaldo recargable	12 V - 7 Ah
Independencia de energía eléctrica en stand by con batería a plena carga	23 horas
Salida auxiliar	12 V - 250 mA
Salida de alto voltaje regulable	NO
Detección de falsas alarmas y arcos en el cerco	SI
Salida de utilidad (PGM) programable	SI
Indicador de retorno	SI
Indicador de intrusión en zonas	NO
Memoriza eventos	SI
Tiempo de sirena programable	SI
Sensibilidad por caída a tierra	Programable
Sensibilidad por arco a tierra	Programable
Señalización audible de encendido/apagado	SI
Almacenamiento de controles inalámbricos	Mín. 1 – Máx. 48