

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro eléctrico	PoE (15,4W, 44V – 57V DC)
Consumo de energía	Máximo 100mA (espera y alarma)
Tipo inalámbrico	GFSK con salto de frecuencia y cifrado
Potencia RF	Banda de 868 MHz (+14 dBm), banda de 914 MHz (+22 dBm), dispositivos de baterías de moneda limitados a +14 dBm.
Frecuencia RF	868 (865,05 – 867,95) MHz o 914 (902,25 – 927,55) MHz; Ciertos países pueden tener frecuencias limitadas o diferentes.
Batería	Batería de iones de litio de 3,7V, 5000 mAh
Tiempo de respaldo de batería	26H por Ethernet, 24H por Wi-Fi, 20H por LTE
Temperatura de funcionamiento	-25°C a 55°C (–13°F a 131°F). Carga de la batería desactivada por debajo de 0°C y por encima de +55°C de temperatura interna
Ethernet / Wi-Fi	Wi-Fi integrado – 2,4 GHz B/G/N
LTE	Integrado (modelo LTE), canal principal o respaldo
Usuarios	128; Un propietario, maestros, usuarios, huéspedes y mantenimiento
Acceso de usuario	Opcional, habilitado por el propietario o maestro por usuario
BlueEye	
JPEGs para usuario y partición	Sí, desde la galería o la cámara
Particiones	10
Salida de campana	Solo inalámbrico
Zonas totales y entradas de señalización	200
Controles remotos	128 máximo por sistema, hasta 4 por usuario
Dispositivos inalámbricos	Número máximo de nodos: 75 por sistema Límites de tipo de nodo: • K38M máximo de 10 • SR230M/SR250M máximo de 10
Dispositivos de Adición	Mediante función de aprendizaje automático (inalámbrico y Ethernet), escaneo QR o introducción manual de números de serie para preprogramación
Repetidores inalámbricos	Máximo 4 por sistema. Ethernet o inalámbrico
Salidas programables	Hasta 48 con expansores inalámbricos; regular, restringido a usuarios seleccionados o solo para instaladores
Activación de PGM	Manual, horario, eventos del sistema, atardecer/amanecer, temperatura

Verificación de Estado del PGM	Verificación de zonas con pantalla de error basada en temporizador
Dispositivos de expansión Ethernet	Hasta 45: repetidores, teclados, cámaras, módulos de acceso
Verificación por vídeo	Hasta 16 cámaras (disponibles pronto)
Control de acceso	Hasta 16 puertas (disponibles pronto)
Opciones de armado	Quédate, duerme y Brazo Completo
Auto Arm	A tiempo o sin movimiento . Para instrucciones detalladas, consulte el Manual de Usuario de BlueEye.
Desarme automático	En horario, Dormir para Quedarse, Quedarse para Desarmar
Rango de humedad	93% máximo (ULC)
Eventos de seguridad	1,000
Eventos cuando el sistema es desactivado	1000 (disponible pronto)
Eventos de automatización	1000 (disponible pronto)
Eventos de acceso	7500 (disponible pronto)
Instalación	Por instalador registrado con ID de Compañía de Servicio Paradox (PCI) desde BlueEye o Portal de Empresa de Servicio
Acceso a la empresa de servicios	Permanente o concedida por el propietario
Esclusa de la empresa de servicio	Habilitado automáticamente con suscripción a Swan
Portal de empresas de servicio	Disponible para empresas/instaladores registrados en PSCI
Visualización y control de temperatura	Visualización del sitio/área, activación de PGM (frío/calor), alertas vía centro de mensajes y push
Servicios en la nube	Paradox Swan 4G (se requiere suscripción)
Reportajes	Hasta 4 convertidores, 2 canales con copia de seguridad
Programación	a través de la app Blue Eye o software de base web (nube)
Colores	Blanco

Dimensiones	12,4 de ancho x 12,4 de ancho x 3,55 cm de diámetro (4,89" de ancho x 4,89" de alto x 1,4" de diámetro)
Peso	0,26 kg