

### Sirenas miniaturas estroboscópicas (Uso interior/externo)

**SL-1312-SA/R** Lente rojo

**SL-1312-SA/B** Lente azul

Sirena tipo piezo sincronizada a y LED estrobo ayuda para disuadir a ladrones potenciales

#### Características:

- Sirena tipo piezo sincronizada y LED con una vida de operación larga
- Disponible con lente rojo o azul
- Montaje en caja singular o montaje superficial (2 tornillos de montaje incluidos)
- Carcasa de plástico de impacto alto y diseño resistente a la intemperie permite uso interior y exterior
- Conexión simple de 2 cables: rojo a positivo, negro a negativo
- Sonido de la sirena es 110dB@1pies (30cm) a 12V C.C.

#### Especificaciones:

Modelo	SL-1312-SA/R	SL-1312-SA/B
Color del lente	Rojo	Azul
Sirena integrada	Piezo	
Nivel de sonido	110dB@1pies (30cm) at 12V C.C.	
Calificación de voltaje	12V C.C.	
Voltaje de operación	6-15 V C.C.	
Consumo de corriente (max)	90mA@12V C.C.	
Conexiones	Rojo a positivo	
	Negro a negativo	
Dimensiones	2 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> " x 4 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " x 1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " ( 74 x 123 x 50mm)	



SL-1312-SA/R mostrado



SL-1312-SA/B mostrado



#### También disponible de SECO-LARM®:

Estrobo LED con sirena

SL-1301-SAQ



- De 10-24 VCA/V CC voltajes
- LEDs duran hasta 50,000 horas
- 54 LEDs para mas brillo
- Patrones y velocidad de destello programables
- Proporciona para batería de respaldo
- Incluye sirena de 100dB

Estrobo de 32 LEDs

SL-1301-BAQ



- De 9-12V CC, 12 VCA voltajes
- LEDs duran hasta 50,000 horas
- 32 LEDs de alta intensidad
- Patrones y velocidad de destello programables
- Proporciona para batería de respaldo
- Instalacion simple de 2 cables

Estrobo de 12 LEDs

SL-1301-EAQ



- De 6-12 V CC voltajes
- LEDs duran hasta 50,000 horas
- 12 LEDs de alta intensidad
- Instalacion simple de 2 cables

Estrobo de 12V C.C.

SL-126Q



- De 6-12 voltajes
- Instalacion simple de 2 cables
- Más de 300 horas de uso continuo
- Acrílico resistente de alto impacto

Estrobo de 24V C.C.

SL-126-A24



- De 6-24 voltajes
- Instalacion simple de 2 cables
- Más de 300 horas de uso continuo
- Acrílico resistente de alto impacto