

Control de Acceso con Lector RFID Integrado



U1000



U2000

La serie U1000 y U2000 de ZKTeco son lectoras de largo alcance con panel de control de acceso embebido. A diferencia con otros sistemas, los lectores de ZKTeco simplifican la instalación y configuración, esto integrando todos los elementos juntos en un solo dispositivo con la finalidad de ayudar al instalador ahorrando en costes de cableado e instalación.

Estas lectoras son totalmente compatibles con el software sin costo ZKAccess 3.5, así como también con nuestra plataforma Todo en Uno ZKBiosecurity. Las lectoras cuentan con un grado de protección IP66 que les permite ser instaladas en exteriores sin ningún tipo de protección para la lluvia. Dentro de sus aplicaciones más comunes están los sistemas de automatización para acceso vehicular e identificación remota de personas.

Características



Lectora de
largo alcance



Nivel de
protección IP66



Compatible con
ZKAccess 3.5



Funciones de
control de acceso

Aplicaciones



Acceso vehicular



Administración de
control de acceso



Control de acceso
para peatones

Especificaciones

Modelo	U1000E, U1000F	U2000E, U2000F
Capacidad de tarjetas	5,000 tarjetas	
Eventos	30,000	
Plataforma de hardware	ZMM220	
Frecuencia de operación	Serie F: 902MHz-926MHz; Serie E: 865MHz-868MHz	
Distancia de lectura	0 - 6m (Recomendado 0 - 5m)	0 -12m (Recomendado 0 -10m)
Comunicación	TCP/IP (Conexión hacia el software de control de acceso) , USB (Conexión con el software Demo)	
Interface de control de acceso	Cerraduras eléctricas, Sensor de puerta, Botón de salida, Alarma, Entrada/Salida Wiegand	
Funciones de control de acceso	Funciones de control de acceso estándar, anti-passback	
Ganancia de la antena	8dBi	12dBi
Potencia de la antena	18dBm-26dBm	
Software compatible	ZKAccess3.5, ZKBioSecurity3.0	
Fuente de alimentación	DC12V, 3A	
Temperatura de operación	-20°C+60°C	
Humedad relativa	<95% (25°C)	
Dimensiones	250mm*250mm*70mm (±5)	445mm*445mm*70mm (±5)

Productos compatibles



Barreras vehiculares
ZKTeco



Lectoras Wiegand



Botón de salida



Cerraduras
eléctricas



Alarma

Configuración



www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2019, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.