

Energizador Yanex 1600

Yanex 1600Mts

HGYANEX1600



Descripción del Producto

Energizador de alta potencia e inteligente capaz de dar energía a 1600 metros lineales.

Orientado para residencias y negocios, etc.

Puede supervisar todo el perímetro los 365 días del año estando activo e integra la tecnología adaptativa de voltaje para distintos ambientes de instalación.

Cuenta con control inalámbrico para controlar totalmente el equipo YANEX 1600 , incluyendo Activar, Desactivar, acciones de pánico

Características	Especificaciones
Energía de Electrificación	Mín. 380 mJ – Máx. 1 J
Salida de Alto Voltaje	Mín. 8,400 V – Máx. 13,000 V
Consumo de Energía	Mín. 1.30 W – Máx. 2.20 W
Alcance de Electrificación	≤1600 Metros Lineales
Alimentación de Red	Fuente Switching 90–240 Vac / 14.5 Vdc 2 Amp
Batería de Respaldo Recargable	12 V – 4 a 7 Ah
Autonomía en Stand-by	26 horas
Salida de Alto Voltaje Regulable	A través de botones (SELL y PRG)
Indicador de Retorno	Sí
Memoria de Eventos	Sí
Señalización Audible Encendido/Apagado	Sí
Almacenamiento de Controles Inalámbricos	Mín. 1 – Máx. 32
Salida de Sirena	12 Vdc
Encendido y apagado del cerco a través del control remoto	
Entrada de chapa para encendido y apagado remoto	
BIP encendido y apagado mediante la sirena. Permite al usuario verificar cuando se enciende o apaga el equipo cuando usa el control inalámbrico.	
Electrificador diseñado para operar permanentemente los 365 días del año	
Gabinete plástico hermético, cumple con la norma IP55	